

## ACBM40FNG

BACKUP BOX MONOFASICA 40A FRONIUS GEN24 300 MA



**Código**

029ACBM40FNG

**EAN**

8430892356367

### Descripción de producto

Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Fronius. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 2P (1F+N), hasta 40A a 230Vac, para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Gracias a Fronius Smart Meter TS, contador bidireccional que optimiza el autoconsumo, controla los diferentes flujos de energía y registra la curva de consumo a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la residencia completa recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería.

Con la opción de Respaldo total permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Fronius GEN24 Plus.

Cableado interno 10 mm<sup>2</sup>, bornes de conexión 10 mm<sup>2</sup>. Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 400x300x150mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Interrupor automático      | 40 A             |
| Curva                      | C                |
| Poder de corte EN 60947-2  | 6 kA             |
| Diferencial tipo           | A - 300 mA       |
| Tipo diferencial           | 300mA            |
| Protección IP              | IP66             |
| Protección a los golpes IK | IK10             |
| Normas                     | IEC EN 61439-1/2 |

Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 400 m  |
| Ancho producto | 300 m  |
| Largo producto | 150 mm |

Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

Datos técnicos

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Sección del conductor  | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx. cables Cu | 10 mm <sup>2</sup> |

Conexión

