

## AB5621007

CONMUTADOR 3P.16 A D0 BLOQ.CANDADO ROJO/AMARILLO EN CAJA IP65



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009AB5621007  |
| <b>EAN</b>    | 8430892178105 |

### Descripción de producto

Conmutador de seguridad 3 polos 16 A en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup> - contacto auxiliar 0,5-6 mm<sup>2</sup>

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 3                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 16 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 20 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 4 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| Carga de motores AC-23A                  | 3 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| UL 508 Manual motor controller           | 1,5 hp 1-fase (110-120 V)<br>2 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>5 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |
| Tipo de envoltente                       | PLASTIC                                                                                                                                                          |

## Dimensiones

---

