ACBM40FNG

BACKUP BOX MONOFASICA 40A FRONIUS GEN24 300 MA



Código	029ACBM40FNG
EAN	8430892356367
Descripción de producto	Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Fronius. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 2P (1F+N), hasta 40A a 230Vac, para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Gracias a Fronius Smart Meter TS, contador bidireccional que optimiza el autoconsumo, controla los diferentes flujos de energía y registra la curva de consumo a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la residencia completa recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería. Con la opción de Respaldo total permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Fronius GEN24 Plus. Cableado interno 10 mm2, bornes de conexión 10 mm2. Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 400x300x150mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	40 A
Curva	C
Poder de corte EN 60947-2	6 kA
Diferencial tipo	A - 300 mA
Tipo diferencial	300mA
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10
Normas	IEC EN 61439-1/2

Dimensiones

Alto producto	400 m
Ancho producto	300 m
Largo producto	150 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Datos técnicos

Sección del conductor	10 mm^2
Sección máx. cables Cu	10 mm^2

Conexión

