YL6116101

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código	007YL6116101
EAN	8430892255172
Descripción de producto	Conmutador selector de fase 63A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x172x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	61
Alimentación	12V DC

Conexión