

## YL611C101

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

<b>Código</b>	007YL611C101
<b>EAN</b>	8430892257657

---

**Descripción de producto**

Conmutador selector de fase 250A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x205x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm<sup>2</sup>.

---

**Datos logísticos**

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

**Datos técnicos**

Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	61
Alimentación	12V DC

**Conexión**

